

NELJAHARULINE RINGRISTMIK						
Läbilaskvuse kasutustaseme arvutus						
$z_j = m_j / C_{mj}$						
	Segav voog ringil	Liiklus- sagedus harul	Haru läbilaskvuse kasutustase	Haru läbilaskvus	Haru kogu läbilaskvus (sõltuvalt haru sõiduradade arvust)	Teenindustase
HARU NR.	n_{cj} (a/h)	m_j (sa/h)	z_j	C_{mj} (sa/h)	$C_{mj} = C_{mrj} \cdot k_j$ (sa/h)	TT
I	1500	110	0,38	289	289	A
II	110	850	0,69	1239	1239	A
III	560	300	0,34	872	872	A
IV	600	1350	1,60	844	844	EI TÖÖTA
Kokku	2770	2610	1,60	3244	3244	EI TÖÖTA
Ristmiku suurim läbilaskvus:						
$SUM C_m = SUM m_j / z_{max} =$ 1632 sa/h						